



# Multifuncional HP Laser Neverstop 1200w

Imprima facilmente em altos volumes com a primeira impressora a laser com reservatório de toner do mundo — vem com toner para 5000.<sup>1</sup> Conte com a qualidade e a confiabilidade da HP por um custo ultrabaixo, além da versatilidade de uma multifuncional. Imprima e digitalize de virtualmente qualquer lugar, usando o HP Smart <sup>2</sup>



## Até 10x mais páginas do que as impressoras a laser HP da mesma categoria <sup>9</sup>

- Projetado para alto volume de impressão: imprima 5.000 páginas de toner logo após a instalação.<sup>1</sup>
- Obtenha velocidades de impressão de até 20 ppm A4 / 21 ppm carta.<sup>6</sup>
- Tire as tarefas de letra com o desempenho versátil de uma MFP — imprima, digitalize e copie.
- Obtenha impressão rápida e fácil diretamente do painel de controle.

## Qualidade original HP. Economia inacreditável.

- Conte com impressões sempre incríveis com essa opção a laser revolucionária.
- Produza textos nítidos e tons de preto mais intensos.
- A impressora laser inovadora da HP ajuda você a imprimir altos volumes a um custo ultrabaixo.

## Autorrecarga em 15 segundos, sem sujeira <sup>5</sup>

- Recarregue seu toner facilmente com uma experiência livre de confusão.<sup>5</sup>
- Restaure os níveis de toner de maneira rápida e fácil com o kit de recarga de toner.<sup>7</sup>

## Liberdade para trabalhar em qualquer lugar

- Acesse e imprima rapidamente documentos e imagens em seu smartphone do Dropbox e do Google Drive.<sup>2</sup>
- Obtenha digitalização de alta qualidade e compartilhe por Dropbox, Google Drive, e-mail ou nuvem, praticamente de qualquer lugar.<sup>2</sup>
- Obtenha notificações ao imprimir, digitalizar ou copiar do seu smartphone.<sup>2</sup>
- Conecte seu smartphone ou tablet diretamente à sua impressora — e imprima com facilidade, sem acessar uma rede.<sup>8</sup>



<sup>1</sup>O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Média baseada na ISO/IEC 19752 e em impressão contínua. Para detalhes, consulte [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies). <sup>2</sup>É necessário baixar o aplicativo HP Smart. Para obter detalhes sobre requisitos de impressão local, acesse [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). <sup>3</sup>Pesquisa interna da HP e estudo do Keypoint Intelligence-Buyers Lab de 2018 comissionado pela HP. Para detalhes, consulte [www.keypointintelligence.com/HPNeverstop](http://www.keypointintelligence.com/HPNeverstop). <sup>4</sup>Exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. <sup>5</sup>O kit de recarga de toner não está incluso na impressora; adquira-o separadamente. <sup>6</sup>O dispositivo móvel precisa ser conectado ao sinal Wi-Fi Direct® de uma impressora ou multifuncional compatível com Wi-Fi Direct antes de imprimir. Detalhes em [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting). Wi-Fi Direct® é uma marca comercial registrada da Wi-Fi Alliance®. <sup>7</sup>Com base nas impressoras HP LaserJet Pro M15 e multifuncionais HP LaserJet Pro M28 com cartucho de toner preto original HP 44A/48A LaserJet de enchimento padrão com rendimento ISO de 500 páginas. O rendimento real varia consideravelmente de acordo com o conteúdo das páginas impressas e outros fatores. Média baseada na ISO/IEC 19752 e em impressão contínua. Para detalhes, consulte [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

## Multifuncional HP Laser Neverstop 1200w Tabela de especificações

<b>Funções / Multitarefa suportada</b>	Imprimir, copiar, digitalizar / Sim
<b>Velocidade de Impressão</b>	<b>A4:</b> Até 20 ppm; <b>Carta:</b> Até 21 ppm; <b>Salida da primeira página, preto:</b> Em até 7,6 segundos
<b>Resolução de Impressão</b>	<b>Preto (Melhor):</b> Até 600 x 600 x 2 dpi
<b>Tecnologia de Impressão</b>	Laser
<b>Tecnologias de resolução de Impressão</b>	HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 dpi)
<b>Idiomas padrão de Impressora</b>	PCLm5; URF; PWG
<b>Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora</b>	HP Smart App; Apple AirPrint™, certificação Mopria, HP Auto-On/Auto-Off, Wi-Fi Direct
<b>Gestão da Impressora</b>	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
<b>Tipo de digitalização / Tecnologia</b>	Base plana
<b>Resolução da digitalização</b>	<b>Hardware:</b> Até 600 ppi; <b>Ótica:</b> Até 600 ppi
<b>Formatos dos arquivos digitalizados</b>	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
<b>Tamanho da digitalização</b>	<b>Base plana:</b> 216 x 297 mm; 8,5 x 11,7 pol.
<b>Funções avançadas do scanner</b>	Não
<b>Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza</b>	24 bits / 256
<b>Resolução de cópia</b>	<b>Preto (textos e gráficos):</b> Até 600 x 600 dpi (mesa)
<b>Número Máximo de Cópias</b>	Até 99 cópias
<b>Dimensionamento da Copiadora</b>	25 até 400%
<b>Definições de copiadora</b>	Número de cópias; Clarear/Escurer; Otimizar; Papel
<b>Conectividade padrão</b>	USB 2.0 de alta velocidade; Wi-Fi 802.11b/g/n integrado
<b>Capacidade sem fios</b>	Sim
<b>Capacidade de Impressão móvel<sup>7</sup></b>	Aplicativo HP Smart; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Certificação Mopria™; Impressão via Wi-Fi® Direct
<b>Memória</b>	<b>Padrão:</b> 64 MB; <b>Máximo:</b> 64 MB
<b>Velocidade do processador</b>	500 MHz / <b>Disco rígido:</b> Nenhum/nenhuma
<b>Ciclo de trabalho</b>	<b>Mensalmente, A4:</b> Até 20.000 páginas
<b>Volume mensal de páginas recomendado</b>	250 a 2500
<b>Tipos de Suportes de Impressão comportados</b>	Papel simples, papel de gramatura alta, papel vegetal, etiqueta, papel leve, envelope
<b>Peso suportado da mídia</b>	60 a 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Tamanhos de mídia suportados</b>	A6; A5; A4; Carta; Env. nº 10; Env. C5; Env. DL; B5(UIS); Ofício 216 x 340; Legal 105 x 148,5 mm a 216 x 356 mm
<b>Tamanhos personalizados das mídias</b>	105 x 148,5 mm a 216 x 356 mm
<b>Manuseamento de papel</b>	Bandeja de entrada para 150 folhas; Escaninho de saída para 100 folhas; <b>Opcões de frente e verso:</b> Manual (fornecido suporte de driver); <b>Bandejas para Papel Standard:</b> 1 bandeja de entrada; <b>Capacidades de entrada:</b> Até 150 folhas Padrão; Até 1 envelope Transparências etiquetas ofício; <b>Capacidades de saída:</b> Até 100 folhas Padrão Transparências etiquetas ofício

<b>Conteúdo da caixa</b>	<b>4RY26A</b> Multifuncional HP Laser Neverstop 1200w; Tambor de imagens preto original HP pré-instalado (rendimento de ~5.000 páginas, vida útil de ~20.000 páginas); Guia de referência; Guia de configuração; Folheto regulamentar; Folheto de suporte; Guia de garantia; Cabo de alimentação; Cabo USB <sup>1</sup>
<b>Cartuchos substitutos<sup>3</sup></b>	Kit de recarga do toner laser HP 103A Neverstop preto original (rendimento de ~2.500 páginas) Kit de recarga do toner laser HP 103AD Neverstop pacote duplo preto original (rendimento de ~2x2.500 páginas)
<b>Dimensões do produto</b>	<b>Largura x profundidade x altura:</b> 380,5 x 293,4 x 287 mm; 14,98 x 11,55 x 11,3 pol.; <b>Máximo:</b> 380,5 x 385 x 521 mm; 14,98 x 15,16 x 20,51 pol.
<b>Peso do produto</b>	8,73 kg; 19,25 lb
<b>Características da garantia</b>	Garantia limitada de hardware de um ano HP. Para ver todos os termos e condições, acesse: <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">www.hp.com/go/orderdocuments</a> .
<b>Conformidade com padrões de eficiência energética</b>	qualificado pela ENERGY STAR®
<b>Panel de controle</b>	LCD de ícone com 2 linhas
<b>Descrição do visor</b>	LCD de ícone com 2 linhas
<b>Software Incluído</b>	Para SO Windows: HP Software Installer, HP Software Uninstaller (exceto Win8+), driver de impressora HP PCLm5, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), configuração de dispositivo e software, manuais do usuário on-line, HP Printer Assistant, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Product Improvement Study. Para SO Mac: Tela de boas-vindas (direciona usuários para <a href="http://HP.com">HP.com</a> ou fonte de aplicativos do SO para software LaserJet)
<b>Sistemas operacionais compatíveis</b>	Windows 10, 8.1, 8, 7; 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a internet, porta USB, Internet Explorer, Apple® OS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra, (v10.13); HD 1,5 GB; Necessário acesso à Internet; USB Linux (Para obter mais informações, consulte <a href="https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Sistemas operacionais de rede compatíveis</b>	Windows 10, 8.1, 8, 7; 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a internet, porta USB, Internet Explorer, Apple® OS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra, (v10.13); HD 1,5 GB; Necessário acesso à Internet; USB Linux (Para obter mais informações, consulte <a href="https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Requisitos Mínimos do Sistema</b>	<b>PC:</b> Windows 10, 8.1, 8, 7; 32 bits ou 64 bits, 2 GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM/DVD ou conexão com a internet, porta USB, Internet Explorer; <b>Mac:</b> Apple® OS X El Capitan (v10.11) macOS Sierra (v10.12) macOS High Sierra, (v10.13); HD 1,5 GB; Necessário acesso à Internet; USB
<b>Alimentação<sup>2</sup></b>	<b>Tipo de fonte de alimentação:</b> Fonte de alimentação interna (integrada); <b>Requisitos de Energia:</b> 110 V - 127 V nominal a +/-10% (min. 99 V, máx. 140 V), 50 - 60Hz nominal +/- 3Hz (min. 47 Hz, máx. 63 Hz); <b>Consumo de energia:</b> 325 watts (impressão ativa), 3,2 watts (pronta), 0,6 watt (em descanso), 0,1 watt (desligamento manual)
<b>Acústica</b>	<b>Emissões de potência acústica:</b> 6,5 B(A)
<b>Ambiente de funcionamento</b>	<b>Amplitude Térmica em Funcionamento:</b> 15 a 32,5° C; <b>Temperatura de funcionamento recomendada:</b> 17,5 a 25° C; <b>Amplitude Térmica de Armazenamento:</b> -20 a 40° C; <b>Amplitude de umidade em Funcionamento:</b> 10 a 80% RH; <b>Amplitude de umidade Recomendada para Funcionamento:</b> 30 a 70% RH
<b>Opcões de Serviço e Suporte HP</b>	UB4X8E - HP SVC 2a Troca no Local NS L 1xxx MFP; UB4X9E - HP SVC 3a Troca no Local NS L 1xxx MFP; UB4Y0E - HP SVC 4a Troca no Local NS L 1xxx MFP; UB4Y1E - HP SVC 2a Troca PDU NS L 1xxx MFP; UB4Y2E - HP SVC 3a Troca PDU NS L 1xxx MFP; UB4Y3E - HP SVC 4a Troca PDU NS L 1xxx MFP; UB4Y4E - HP SVC 2a Troca Padrão NS L 1xxx MFP; UB4Y5E - HP SVC 3a Troca Padrão NS L 1xxx MFP; UB4Y6E - HP SVC 4a Troca Padrão NS L 1xxx MFP; UB4Y7E - HP SVC 2a Retorno ao Depósito NS L 1xxx MFP; UB4Y8E - HP SVC 3a Retorno ao Depósito NS L 1xxx MFP; UB4Y9E - HP SVC 4a Retorno ao Depósito NS L 1xxx MFP

Aprenda mais em  
[hp.com](http://hp.com)

<sup>1</sup> Tambor de imagens HP laser preto original (rendimento introdutório de ~5.000 páginas com toner preto fornecido e vida útil do tambor de imagens igual a ~20.000 páginas). Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>. <sup>2</sup> Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valores de consumo de energia normalmente baseados em medição do dispositivo de 115 V. <sup>3</sup> Valor de rendimento declarado de páginas com toner preto em conformidade com ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>. Os suprimentos de reposição HP W1103A e HP W1104A não são importados, vendidos e garantidos na China. <sup>4</sup> Valor de rendimento declarado de páginas com toner preto em conformidade com ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter detalhes, consulte <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>. Os suprimentos de reposição HP W1103A e HP W1104A não são importados, vendidos e garantidos na China. <sup>5</sup> O HP SureSupply envia um alerta quando o tambor de imagens está acabando e facilita a compra on-line ou local diretamente da HP ou de um revendedor participante. Disponível apenas com suprimentos HP originais; É necessário acesso à Internet. Para saber mais, acesse <http://www.hp.com/go/SureSupply>. <sup>6</sup> Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valor de Energy Star normalmente baseado em medição do dispositivo de 115 V. / Apple AirPrint - Dispositivos móveis precisam ter AirPrint®. As operações sem fio são compatíveis apenas com 2,4 GHz. Saiba mais em <http://hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 - Requer registro no Google Cloud Print™ e conta do Google. As operações sem fio são compatíveis apenas com 2,4 GHz. Saiba mais em <http://hp.com/go/mobileprinting>.

